

CQ CQ CQ QRZ

Amatör Telsiz yurtdışı haberleşmesi yapacağımız zaman çalışacağımız bandın içinde dolaşarak ilgimizi çeken bir istasyon olup olmadığına bakarız veya boş bir frekans bularak orada çalışmaya başlarız.

Frekansın boş olup olmadığını SSB ve ya CW olarak birkaç kez tekrar sorup olumsuz bir cevap almadığımız takdirde karar verdiğimiz frekansta çağrımıza başlarız.

Çağrımızda kural SSB veya CW olarak CQ CQ CQ de TA1xxx işaretimiz üçkez tekrarlarız ve dinlemeye geçeriz, çağrılmıyorsak yine aynı kural işletilerek 3 kez CQ, 3 kez işaretimiz tekrarlanır ve gerekirse dinlemeye geçmeden üçer kez CQ ve işaret tekrar edilerek dinlemeye geçeriz. Eğer bizi çağırın sitasyon varsa ve istasyonun işareti okunaklı alındıysa qso kuralları gereği SSB de RS , CW de RST, QTH ve operatör ismi tekrarlı olarak verilerek QSO ya devam edilir . Karşılıklı olarak her iki istasyon yukarıdaki bilgileri birbirine iletmış ise qso yapılmış sayılır, gerekirse farklı bilgiler de aktarılarak QSO tamamlanır.

Son bir kaç yıldır bandlarda dinleme yaptığımda Amatör telsizcilerin Genel Çağrı esnasında kurala uygun olmayan çağrılar yaptıklarına şahit olmuştum. TA amatörlerinin dışında diğer ülke amatörleri de bu hatalı çağrı şeklini kullanmakta ve hatalı çağrı şekli bir çok kişi tarafında doğru kabul edilerek yayılmaktadır.

CQ CQ CQ de TA1xxx diye çağrı yapan istasyon dinlemeye geçerken QRZ kısaltma kodunu da çağrının sonuna ekleyerek dinlemeye geçmektedir. Bu tür çağrılar yeni amatörlüğe başlayan kişiler tarafından doğru çağrı şekli kabul edilerek örnek alınmaktadır. Çağrı yapan istasyon CQ ve kendi işaretini birkaç kez verdikten sonra dinliyorum veya **over** veya **stnby** diyerek dinlemeye geçmesi gerekir, Sonunda QRZ kısaltması kullanılmamalıdır.

QRZ kısaltması beni kim çağırıyor anlamında CW için düzenlenmiş bir kısaltmadır SSB için de harfler QRZ olarak kullanılır ancak; Genel çağrı manzumesi sonunda kullanımı yanlıştır.

Genel çağrıdan sonra dinleme yaparsınız ve sizi bir istasyon çağırırsa ve siz onu tam duyamaz iseniz o takdirde QRZ de TA1xxx veya beni kim çağırıyor diyebilirsiniz. Çağrı yaptınız, sizi çağırın yoksa tekrar CQ ve işaretinizle genel çağrı yapmanız gerekir.

QRZ kısaltmasını sadece ve kesinlikle çağrıldığınızı duydunuz ancak çağırının işaretini alamadığınız zaman QRZ demeniz gerekir. QRZ QRZ de TA1xxx ..

Genel çağrıda ve beraberinde QRZ denildiğinde çağrı yapan kişi daha çağrı neticesini dinlemeden beni kim çağırıyor demiş olmaktadır.

CQ ile QRZ aynı çağrı manzumesinde kullanılırsa sizi çağırın yok iken beni kim çağırıyor demiş olursunuz ,, bu şekilde çağrı yanlıştır, uluslararası veya yurtiçi çağrı yaparken bu kuralı hatırlamakta fayda var.

QRZ kısaltması çağrıldığınızı duymanıza rağmen çağırının işaretini tam olarak okuyamadığınız zaman kullanmanız gereken yardımcı kısaltmadır.